

Selektivität zwischen **Schmelzsicherung und LS-Schalter**



Selektivität besteht bis zu den angegebenen Kurzschlussströmen in kA

| Baureihe | Bemessungs-schalt-vermögen | I_n | Sicherung gL / gl NH00 | | | | | | | |
|------------|----------------------------|-------|------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | 25 A | 35 A | 50 A | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A | 160 A |
| MBS MBN | 6 kA | 6 A | 1,3 | 2 | 4,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 10 A | 1,2 | 1,6 | 3 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 13 A | 1 | 1,4 | 2,8 | 3,8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 16 A | - | 1,2 | 2,6 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 20 A | - | - | 2,3 | 3 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | 25 A | - | - | 2,1 | 2,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6 |
| | | 32 A | - | - | 1,9 | 2,5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | | 40 A | - | - | - | 2,2 | 3,2 | 6 | 6 | 6 |
| | | 50 A | - | - | - | - | - | 4,5 | 6 | 6 |
| | | 63 A | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 |

Auszug Hager-Katalog