

Selektivität zwischen **selektivem LS-Schalter und LS-Schalter**



Selektivität besteht bis zu den angegebenen Kurzschlussströmen in kA

Baureihe	I_{nA}	16	20	25	35	40	50	63	80	100
S 200-B, C	≤ 2	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15	>15
Die Werte für die Stromstärken kleiner 6A, sowie 8A, gelten nur für die C-Charakteristik.	3	10	10	10	10	10	10	10	8	8
	4	10	10	10	10	10	10	10	8	8
	6	10	10	10	10	10	10	10	8	8
	8	10	10	10	10	10	10	10	8	8
	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
	13	10	10	10	10	10	10	10	8	8
	16	10	10	10	10	10	10	10	8	8
	20		10	10	10	10	10	10	8	8
	25			10	10	10	10	10	8	8
	32				10	10	10	10	8	8
	40					10	10	10	8	8
50/63							10	10	8	8